

Бесконтактные детекторы напряжения

MD 106 Бесконтактный Детектор Напряжения

MD 106 – это базовый бесконтактный тестер напряжения с оптическим и звуковым индикатором. Поставляется в комплекте с карманным зажимом. Прост в эксплуатации и является необходимым инструментом как для домашних умельцев, так и для профессионалов. MD 106 может обнаруживать провода под напряжением в жгутах, кабельных разъемах, кабельных барабанах, розетках, переключателях и распределительных коробках. Работоспособность MD 106 проверяется кнопкой самотестирования. Metrel MD 106 использует ёмкостной метод измерения. В отличие от индуктивного, протекание тока не требуется.



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Бесконтактное обнаружение напряжения от 90 V AC.
- Оптическая и звуковая индикация при наличии напряжения.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 90 V ... 1000 V AC диапазон измерения.
- Оптическая и звуковая индикация.
- CAT IV / 1000 V защита от перенапряжения.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общего назначения.
- Электрическое тестирование низкого уровня.
- Хобби работа.

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ

MD 106

- Бесконтактный детектор напряжения MD 106
- 1.5 V батарея, тип AAA, 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФУНКЦИЯ	Диапазон
Индикация	Оптическая, звуковая
Категория перенапряжения	CAT IV / 1000 V
Диапазон измерения	90 ... 1000 V AC
Диапазон частот	50 ... 60 Hz
Диапазон температуры	-10°C ... +50°C, < 75% относительная влажность
Потребляемый ток	80 mA
Рабочий цикл	Непрерывный
Питание	2 x 1,5 V LR03 батареи (тип AAA)
Степень защиты	IP 65
Размеры	155 x 25 x 23 mm
Вес	Прибл. 56 г